



Máy Jumper Wire 88 chèn các dây dẫn từ các búi cấp dây vào trong bo mạch hàn bề mặt với dải khoảng cách chân linh kiện rất rộng và linh hoạt mà không cần phải thay thế phụ kiện. Chất lượng bo mạch đầu ra lỗi ở mức 75ppm hoặc tốt hơn với tốc độ chèn cao hơn và phế liệu dây dẫn bằng không mang đến năng suất và hiệu quả hoàn hảo. Giao diện vận hành trực quan phổ biến với các thiết bị Thế hệ 88HT khác mang đến các thao tác vận hành, chẩn đoán, quản lý dữ liệu và trình chỉnh sửa sản phẩm đồ họa dễ dàng.

- ✓ 33.000 linh kiện/giờ
- ✓ Không phế liệu dây dẫn - không phế liệu chì
- ✓ Hoạt động ổn định nhất trong công nghiệp lắp ráp điện tử (75ppm)
- ✓ Góc búi dây có thể lập trình được từ 25° đến 75° tính theo phương thẳng đứng
- ✓ Có thể đưa vào/lấy ra bo mạch tự động hoặc thủ công
- ✓ Vận hành đơn giản
- ✓ Khoảng cách chân linh kiện từ 5 đến 33mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY JUMPER WIRE 88

Năng suất thực (cph)	Các hướng chèn	Khoảng cách chân (mm)	Góc búi linh kiện	Nguồn cấp linh kiện	Tỷ lệ lỗi	Đưa vào/ lấy ra bo mạch	Phế liệu
30,300	0°, 90°, 180°, 270° (rotary table required)	5.0 - 33.0	25° - 75° (prog height)	Wire – Bulk Drum 0.51 mm to 0.81 mm	75 PPM	0 sec (manual) 2 sec (pass-through)	Zero scrap